

# MIPRO MT-24SA 中音薩克斯風發射器套件



## 主要特點

- 發射器輕巧易攜，可夾於樂器管口。
- 鵝頸軟管設計，可自由調整拾音位置。
- 充電式鋰離子電池高續航力，電池壽命長。
- LED 四段電量顯示。
- 附專用充電座。

## 主要規格

載波頻段	ISM 2.4GHz 頻段 2,400 ~ 2,483.5 MHz
輸出功率	10 mW (依照當地電波法規變更)
AF 訊號最大輸入	6.5 dBV
電池狀態顯示	綠、紅 LED 四段電量顯示
輸入阻抗	約 1 M $\Omega$
組裝應用	以 MT-24 直接或使用 MJ-24E 或 MJ-24A 插在樂器的輸出插座
搭配接收機	MR-24 踏板型接收機，ACT-2400 系列各機種
電池	內建充電式鋰離子電池 ICR 18500 一只
充電座	可選配 MP-24 充電座，或 MP-80 智慧型充電座及 MPA-24 轉接配件
尺寸	84 × 35 × 29 mm (長×高×寬)
重量	約 61 g (不含電池重量)